


# CyberViewドローアと、Sunサーバの接続設定 ご説明書

LCDモニター、PS/2キーボード仕様の「CyberViewドローア製品」に、Sun (Solaris) サーバを接続設定する場合、以下の、設定作業が必要です。

<b>設定作業の概要</b>	①. 接続の各サーバ側における解像度設定 画像出力が、コンポジット出力、シンクオングリーン出力の場合、LCD(TFT)モニターには画像が表示されません。 ②. Sun Solarisのプラットフォーム設定。 ③. 日本語キーボードの設定。		
<b>接続構成</b>			
<b>接続作業</b>	各サーバの解像度設定	画像出力を、セパレート出力にする必要があります。 現象事例)・画像が表示されるが、数秒間にチラツキがでる。 ・起動時の、オープン・ブートが表示されない。 ・接続しても画像が表示されない。	
	USBアダプター	UC-100KMA の場合 APSUSB の場合	
	Sun Solarisプラットフォーム設定 USBアダプターの内部設定	テキスト・エディター画面に、カーソルがある状態で、 ①. [Ctrl]キーを押しながら、 [F12]、[F3]を、続けて押します。 ②. [Ctrl]キーを、離します。	
	日本語キーボードの設定 USBアダプターの内部設定	テキスト・エディター画面に、カーソルがある状態で、 ①. [Ctrl]キーを押しながら、 [F12]、数字キー[1](<ぬ>)、[5](<え>)を、 続けて押します。 ②. [Ctrl]キーを、離します。 【設定確認】①. [Ctrl]キーを押しながら、[F12]、[F4]を、続けて押します。 ②. [Ctrl]キーを、離します。 ③. 画面に、[003115] (日本語キーボード)が表示されます。 ([003133]の表示は、USキーボードです。)	
Sunサーバ側への書込保存	Sunサーバ側への書込保存	[ sync; halt ]などによる保存をした後、電源offします。 設定を有効にするためには、サーバ側に書込保存する必要があります。	
Sunファンクション対応キー	Stop+A Again Props Undo Front Copy Open Paste Find Cut Help 消音Mute 音量下げる 音量上げる [Sleep/WakeUp]	[Ctrl][T]+[a] 【操作例 Stop+a の場合】 [Ctrl][F2] ①. [Ctrl]キーを、押して離します。 [Ctrl][F3] ②. [T]キーを押しながら、[a]を押します。 [Ctrl][F4] [Ctrl][F5] [Ctrl][F6] [Ctrl][F7] [Ctrl][F8] [Ctrl][F9] [Ctrl][F10] [Ctrl][H] [Ctrl][1] [Ctrl][2] [Ctrl][3] [Ctrl][4]	
		接続サーバの解像度設定で、 ・15インチモニターの場合 : VESA 1024×768@70 (又は @60) 以下の解像度 ・17インチモニターの場合 : VESA 1280×1024@70 (又は @60) 以下の解像度 上記、解像度を設定してください。	
		特に、ありません。	
		①. テキスト・エディターを開きます。 ②. カーソルが「テキスト・エディター画面」にある状態で、 [Ctrl]、[Fn]キーを、押しながら、 [る]キー(ファンクション・Numキーの[.])を押します。 ③. テキスト・エディター画面に、自動的に、 [ CURRENT COUNTRY CODE IS 33 ] (英語キー) が表示されます。このとき、 [NumLock]、[CapsLock]、[ScrollRock] LEDランプが、 点滅状態になります。 ④. [1](<ぬ>)、[5](<え>)、[Enter]キーを押します。 ⑤. [Esc]キーを2回押し、点滅状態(アダプター設定)を解除します。 言語設定モードから抜け出るのに、数秒掛かります。	
		[ sync; halt ]などによる保存をした後、電源offします。 設定を有効にするためには、サーバ側に書込保存する必要があります。	
		Pause/Break + A Ctrl + Alt + F2 Ctrl + Alt + F3 Ctrl + Alt + F4 Ctrl + Alt + F5 Ctrl + Alt + F6 Ctrl + Alt + F7 Ctrl + Alt + F8 Ctrl + Alt + F9 Ctrl + Alt + F10 Ctrl + Alt + F11 Ctrl + Alt + F12 Ctrl + Alt + テンキーPADのー Ctrl + Alt + テンキーPADの+ Ctrl + Alt + テンキーPADの*	